

Обновление прошивки модема UNS-SM12.03 GSM с сервера

Для выполнения процедуры обновления прошивки модема с сервера обновлений необходимо 8 раз нажать кнопку «**U**» и 1 раз «**F**». При этом модем проверит наличие новой прошивки на сервере. При наличии новой прошивки произойдет обновление ПО до новой версии. Во время скачивания прошивки **Св.2** будет мерцать зеленым цветом (от 1-ой до 5-ти минут). Процесс применения новой прошивки будет индицироваться поочередным миганием **Св.1-4** красным цветом на протяжении 15 секунд, после чего модем перезагрузится.

Если на модеме уже установлена последняя версия прошивки, процедура обновления выполняться не будет.

После обновления прошивки при включенном кассовом аппарате необходимо 4 раза нажать кнопку «**U**» и 1 раз «**F**».