

## РРО MINI 500.02ME / MINI 600.04ME с модемом UNS-SM12.03 GSM

Модем автоматически считывает отчетную информацию и передает на сервер отчетности. Признаком начала передачи данных является мигание **Св.2** оранжевым цветом.

Для передачи отчетной информации в ручном режиме необходимо кратковременно нажать кнопку «**F**». Далее начнется процесс считывания отчетной информации с кассового аппарата и передача ее на сервера отчетности, сопровождающийся миганием **Св.2** оранжевым цветом на модеме. **Не выключать РРО и модем во время передачи данных.**

Если во время снятия отчета произошла ошибка, то **Св.2** на модеме начнет постоянно мигать красным. В такой ситуации следует проверить следующие пункты, после чего повторить операцию:

1. Выключить РРО и модем.
2. РРО и модем корректно соединены интерфейсным кабелем. **(Внимание!!! Категорически запрещается отключать и подключать интерфейсный кабель при включенном РРО или модеме).** Для проверки связи РРО с модемом можно 2 раза нажать кнопку «**⏻**» на панели индикации и управления модема и 1 раз «**F**», после чего РРО распечатает чек с информацией о состоянии счета активной SIM-карты.
3. Модем находится в состоянии готовности (постоянно горит **Св.1** зеленым цветом) и РРО включен. Если **Св.1** продолжительное время мигает зеленым цветом, необходимо 1 раз нажать кнопку «**⏻**» и 1 раз «**F**», при этом **Св.2** должен начать несколько секунд мигать оранжевым цветом и погаснуть, а **Св.1** после этого загореться зеленым цветом.

После завершения процесса отправки отчетной информации на модеме **Св.2** будет мигать зеленым цветом (только для передачи в ручном режиме). Нажатие любой клавиши на модеме вернет его в стандартный режим работы.

Проверить время, оставшееся до блокирования РРО можно с помощью команды:

**216 ПС**

Проверить количество отчетов, переданных на сервер налоговой службы:

**809 ПС 1 5 2 9 0 ПС**

```
-----
Z-ЗВІТИ:
ОСТАННІЙ          1121
ПЕРЕДАНО          1118
-----
ПАКЕТИ ДАНИХ:
НЕ ПЕРЕДАНО       112
-----
КАСІР              /1/
                   ПБ57700000
                   05-05-2015 10:21
                   ФН 3000000000
                   НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК
                   unisystem
```